

Building Life

PM303S 感應式晶片鎖



產品規格

- 工作電壓：DC- 12V / 0.3A
- 卡片容量：500 張
- 開門時間：6 秒
- 感應卡規格：13.56MHz
- 感應卡晶片規格：MIFARE
- 低電壓警告：配線供電
- 通訊埠：標準 RS-485

產品功能

- 鋅合金壓鑄及 PC 成型，流線、美觀；搭配銅鍛造或不鏽鋼把手堅固耐用，兼具防水功能。
- 造型堅固且美觀的 RETH 鎖具防鋸防撬功能，榮獲美國 UL 國家文化安全標準。
- 高級電著塗裝的表面處理，提供多種顏色作選擇搭配。
- 適用於各種材質的門。
- 內鎖門上時亦可利用特殊工具開啟鎖蓋，即可使用備用鑰匙開啟房門。
- 硬體凸出表示內鎖上鎖狀態。
- 卡片可區分為 MASTER 卡、新機卡、開門卡等。使用 MASTER 卡可設定 / 清除開門卡及設定門鎖為常開狀態等。
- 通過國內 CNS 防火安全測試。
- 內鎖偵測功能，上內鎖後僅容許 MASTER 卡開啟。
- 公共出入口、樓梯口以及個別戶均可使用同一張感應卡來作門禁管制。
- 具資料保護功能，在無電源下，資料可保持長達 10 年。
- 需作拉線，可連線操作，不必額外設定。
- 操作容易，無須連接電腦即可操作自如，並可提供 500 人使用。
- 刷卡紀錄容量：255。
- 可讀取卡片種類：MIFARE。
- 內建萬年曆時間功能。
- 標準 RS-485 通訊埠，隨時待命連線，可多台連線操作，19200,N,8,1。
- 具有一組 N.O. 及 N.C. 接點，適用各種直流電鎖。
- 可通訊設消通行卡、收集資料、遠端開門、查詢狀態等。
- 具有門位偵測功能，具逾時開門與非法闖入警示功能。
- 開門方式：
 - 1.卡片感應正確後，嗶一聲，亮綠燈。
 - 2.按壓把手後，即可於 6 秒內開門。
 - 3.開門時間 6 秒過後，把手恢復空轉時門鎖即自動上鎖。

產品組立圖

